



HUSQVARNAS BATTERIDRIVNA PRODUKTER

HUR LÄNGE RÄCKER BATTERIET?

DRIFTTID PÅ EN LADDNING

TILLÄMPNING	PRODUKT-NAMN	BATTERI										
		BLI950X	BLI550X	BLI300	BLI200X	BLI200	BLI100	BLI30	BLI20	40-B140	BLI10	40-B70
MOTORSÅGAR												
Fällning/borttagning	540i XP****	12 tim	6 tim	3 tim 30 min	2 tim	2 tim	1 tim	3 tim	1 tim 30 min	1 tim 30 min	45 min	45 min
	T540i XP****											
Beskäring i träd	540i XP****	17 tim 30 min	9 tim	5 tim 30 min	3 tim	3 tim	1 tim 30 min	4 tim	2 tim	2 tim	1 tim	1 tim
	T540i XP****											
	535i XP****											
Beskäring	540i XP	7 tim 30 min	3 tim 45 min	2 tim 15 min	1 tim 15 min	1 tim 15 min	40 min	1 tim 45 min	1 tim	1 tim	30 min	30 min
	T540i XP****											
	535i XP****											
	T535i XP****											
Såga stockar	340i	3 tim	1 tim 30 min	-	45 min	45 min	-	-	35 min	35 min	-	-
	330i											
	120i											
	540i XP											
Snickeri	T540i XP****	18 tim 45 min	9 tim 30 min	5 tim 30 min	3 tim	3 tim	1 tim 30 min	4 tim 30 min	2 tim 30 min	2 tim 30 min	1 tim 15 min	1 tim 15 min
	535i XP****											
	T535i XP****											
	340i											
	330i				3 tim	3 tim		4 tim 30 min				
KAPMASKIN												
Kapning, betongplattor för trädgård, 40 mm	K 535i			40 st.	20 st.	20 st.						
Kapning, takpannor	K 535i			165 st.	85 st.	85 st.						
Kapning, granit, 70 mm	K 535i			10 st.	6 st.	6 st.						
Kapning, golvplattor, 7 mm	K 535i			240 st.	140 st.	140 st.						
STÅNGSÅGAR												
Beskäring	530iPT5	11 tim 30 min	5 tim 45 min	3 tim 30 min	2 tim	2 tim	50 min	2 tim 50 min	1 tim 30 min	1 tim 30 min	40 min	40 min
	530iP4											
	115iPT4											
SKOGSRÖJSÅGAR												
Röjning	530iPX	8 tim 15 min	4 tim 15 min	2 tim 30 min	1 tim 20 min	1 tim 20 min	40 min	2 tim	1 tim	1 tim	30 min	30 min
RÖJSÅGAR												
Röjning	535iFR	3 tim 20 min	1 tim 35 min	1 tim	30 min	30 min		45 min	20 min	20 min		
Krävande gräsklippning	535iRXT	2 tim 25 min	1 tim 5 min	45 min	25 min	25 min	-	35 min	15 min	15 min	-	-
	535iRX											
	535iFR											
Krävande gräsklippning	535iRXT	1 tim 50 min	50 min	30 min	15 min	15 min	-	20 min	10 min	10 min	-	-
	535iRX											
	535iFR											
TRIMRAR												
Krävande gräsklippning	520iRX	4 tim 15 min	2 tim	1 tim 15 min	40 min	40 min	20 min	60 min	30 min	30 min	15 min	15 min
	520iLX	2 tim 50 min	1 tim 20 min	50 min	30 min	30 min	15 min	40 min	20 min	20 min	10 min	10 min
	325iLK	3 tim 45 min	1 tim 45 min	1 tim	35 min	35 min	20 min	50 min	30 min	30 min	15 min	15 min
Lätt gräsklippning	520iRX	8 tim 15 min	4 tim 15 min	2 tim 15 min	1 tim 20 min	1 tim 20 min	40 min	1 tim 50 min	1 tim	1 tim	30 min	30 min
	520iLX											
	325iLK											
	315iC											
	115iL	5 tim 30 min	3 tim	-	1 tim 15 min	1 tim 15 min	40 min	-	1 tim	1 tim	30 min	30 min

LADDNINGSTID FÖR OLIKA BATTERIER OCH LADDARE



	LADDNINGSCYKLER, UPP TILL	QC500	
		LADDNINGSNIVÅ	
		80%	100%
BLI950X	1 500	1 tim 40 min	2 tim 20 min
BLI550X	1 500	1 tim	1 tim 25 min
BLI300	1 500	35 min	1 tim
BLI200X/BLI200	1 500	30 min	50 min
BLI100	1 500	30 min	50 min
BLI30	600	30 min	50 min
BLI20	600	25 min	40 min
40-B140	600	25 min	40 min
BLI10	600	25 min	40 min
40-B70	600	25 min	40 min



	LADDNINGSCYKLER, UPP TILL	QC330	
		LADDNINGSNIVÅ	
		80%	100%
BLI950X	1 500	3 tim	4 tim 5 min
BLI550X	1 500	1 tim 40 min	2 tim 5 min
BLI300	1 500	55 min	1 tim 20 min
BLI200X/BLI200	1 500	30 min	50 min
BLI100	1 500	30 min	50 min
BLI30	600	45 min	1 tim 5 min
BLI20	600	25 min	40 min
40-B140	600	25 min	40 min
BLI10	600	25 min	40 min
40-B70	600	25 min	40 min



	LADDNINGSCYKLER, UPP TILL	QC250	
		LADDNINGSNIVÅ	
		80%	100%
BLI300	1 500	1 tim 5 min	1 tim 30 min
BLI200X/BLI200	1 500	35 min	55 min
BLI100	1 500	30 min	50 min
BLI30	600	1 tim	1 tim 20 min
BLI20	600	30 min	45 min
40-B140	600	30 min	45 min
BLI10	600	25 min	40 min
40-B70	600	25 min	40 min



	LADDNINGSCYKLER, UPP TILL	QC80 / QC80F	
		LADDNINGSNIVÅ	
		80%	100%
BLI300	1 500	4 tim	4 tim 20 min
BLI200X/BLI200	1 500	2 tim 25 min	2 tim 40 min
BLI100	1 500	1 tim 5 min	1 tim 25 min
BLI30	600	3 tim 15 min	3 tim 35 min
BLI20	600	1 tim 50 min	2 tim 10 min
40-B140	600	1 tim 50 min	2 tim 10 min
BLI10	600	50 min	1 tim 10 min
40-B70	600	50 min	1 tim 10 min

Temperatur som krävs för laddning: min. 5 °C max. 40 °C

Best alternativ

Ej tillämpligt = värdet var inte tillgängligt vid publiceringen. -- rekommenderas inte
 Drifttiderna är upp till-tider och motsvarar drifttid med saveE™, egentligt arbete, grundläggande underhåll och rörelse/klättring som behövs för allmänna åtgärder.
 *Riktlinjerna är endast vägledande och gäller kanske inte för alla installationer.
 Kräver ryggburna batterier av BLI-typ. *Ryggburet batteri eller batteribådet FLEXI krävs. ****Adapterplatta och batteriadapter krävs för användning med ryggburet batteri.
 *****Full kapacitet uppnås endast med BLI200X eller BLI300
 *****Drifttid avser användning med två BLI-batterier